





## Flexibilität im Mittelpunkt

- Alarmtypen: Feueralarm, Notruf, Panikknopf, Gasleckalarm, Störungsmeldung, Alarm bei Wasseraustritt
- In-App-Konfiguration von programmierbaren Aktionen
- Visuelle Alarmüberprüfung mit MotionCam Meldern oder einer an den Ajax NVR angeschlossenen Videokamera
- Alarmweiterleitung an NSL



## Zuverlässige Hardware

- Vereinfachter Knopfmechanismus reduziert das Fehlerrisiko
- Autonomer Betrieb bis zu 7 Jahren mit vorinstallierten Batterien
- Transparente Schutzabdeckung verhindert versehentliche Alarmauslösung
- Sabotagealarm



## Intelligentes und komplexes Ökosystem

- Sofortige kritische Warnungen und Wartungsmeldungen
- Regelmäßige Abfrage des Gerätes zur Anzeige des aktuellen Status in den Apps
- Automatische Selbstdiagnose mit Statusmeldung an die Hub-Zentrale
- Bis zu 1700 m (5577 ft) Funkverbindung, mit Funk-Repeater doppelt so weit



## Schnelle Installation und Einrichtung

- SmartBracket Platte zur Montage des Gerätes: Keine Demontage des Gehäuses erforderlich
- Verschluss zur Befestigung des Gerätes am SmartBracket
- Spezialwerkzeug (Schlüssel) zum Zurücksetzen des Knopfes nach einem Alarm
- Kopplung an eine Hub-Zentrale per QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über die App

In einem Ajax System können Geräte aus allen Produktkategorien miteinander kombiniert werden: **Einbruchschutz** (sowohl Superior als auch Baseline), **Videüberwachung**, **Brandschutz** und **Sicherheit** oder **Komfort** und **Automatisierung**. Stellen Sie das System zusammen, das Ihren Anforderungen entspricht, und steuern Sie es über eine einzige Schnittstelle.

Kompatibilität mit Hub-Zentralen und Funk-Repeatern	Kommunikation mit der Hub-Zentrale	Stromversorgung	Gehäuse	Lieferumfang
 <p>Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:  <a href="https://ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=MCP.G.J%2CMCP.Y.J%2CMCP.W.J%2CMCP.B.J">ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=MCP.G.J%2CMCP.Y.J%2CMCP.W.J%2CMCP.B.J</a></p>	<p><b>Funkfrequenzbänder</b>            866,0–866,5 MHz            868,0–868,6 MHz            868,7–869,2 MHz            905,0–926,5 MHz            915,85–926,5 MHz            921,0–922,0 MHz            Abhängig von der Verkaufsregion</p> <p><b>Kommunikationsreichweite</b>            bis zu 1700 m            bis zu 5577 ft            Im Freifeld</p>	<p><b>Batterien</b>            2 × CR123A            Vorinstalliert</p> <p><b>Batterielaufzeit</b>            bis zu 7 Jahre</p> <p><b>Installation</b></p> <p><b>Betriebstemperatur</b>            von 0 °C bis +50 °C            von 32 °F bis 122 °F</p> <p><b>Betriebsluftfeuchtigkeit</b>            bis zu 80 %</p>	<p><b>Farbe</b>            grün, gelb, weiß, blau            Je nach gewählter Ausführung</p> <p><b>Abmessungen</b>            102 × 104 × 39 mm            4" × 4,1" × 1,54"</p> <p><b>Gewicht</b>            214 g            7,54 oz.</p>	<p>ManualCallPoint Jeweller            SmartBracket            Montageplatte            2 × CR123A-Batterie (vorinstalliert)            Spezielles Werkzeug (Schlüssel)            Transparente Schutzabdeckung            Montagesatz            Schnellstartanleitung</p>



Für detaillierte Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

[ajax.systems/support/devices/manualcallpoints-jeweller](https://ajax.systems/support/devices/manualcallpoints-jeweller)



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport\_Bot



ajax.systems