

# BNC4K-HDMI

BNC Konverter zu HDMI

1 eingan BNC

1 HDMI-Ausgang 1080p

1 BNC-Ausgang (Schleife mit BNC-Eingang)

Ausgabeauflösung 1080p

Auflösung des Videoeingangs bis zu

8 Mpx



Safire

Konverter BNC zu HDMI

1 eingan BNC

1 BNC-Ausgang

1 HDMI-Ausgang 1080p

Eingangsauflösung bis zu 8 Mpx

Eingangsformat TVI / CVI / AHD / CVBS

75 Ohm und hochohmig

Looping zwischen BNC möglich

# Spezifikationen

Marke	Safire
Eingang	1 eingan BNC
Ausgang	1 HDMI-Ausgang / 1 BNC-Ausgang
Schleife (Loop) zwischen BNCs	Unterstützt
Eingangsaflöpfung	8 Mpx (HDTVI) / 8 Mpx (HDCVI) / 5 Mpx (AHD) / 1080p (CVBS)
Ausgabeauflöpfung	HDMI 1080p
Audio	Nicht verfügbar
Funktionen	Test für analoge Kameras bis zu 8 Mpx
Ausgangsimpedanz	75 ohm / Hi-Z
Stromversorgung	5VDC / 2 A max.
Arbeitsbedingungen	-25 ? ~ 75 ?
Abmessungen	20 (H) x 55.0 (B) x 66 (L) mm