

Superior StreetSiren Plus G3 Jeweller

Kabellose Sirene mit erweitertem Sabotageschutz und umfangreicher Liste von Konformitätszertifikaten. Für den Außen- und Inneneinsatz.


3
GRADE
EN 50131

IK08

IP54



Dieses Gerät gehört zur Produktlinie Superior. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior Produkte verkaufen, installieren und verwalten.



Ein Gerät, mehrere Aufgaben

- Ein akustischer Alarm zur Abschreckung von Eindringlingen und um Aufmerksamkeit zu erregen
- Anzeige des Sicherheitszustands zur Benachrichtigung der Benutzer über das Scharf-/Unscharfschalten des Systems
- LED- und Tonanzeige für Ein-/Ausgangsverzögerungen
- Die Türglockenfunktion informiert die Benutzer über das Auslösen der Öffnungsmelder, wenn das System unscharf geschaltet ist.
- Die LED-Anzeige nach Alarmauslösung informiert Benutzer und vorbeifahrende Patrouillen, ob es Alarme im System gab



Kommunikationstechnologie Superior Jeweller

- Bis zu 3 000 m (9 800 ft) Funkverbindung² im offenen Raum
- Verbesserte Datenverschlüsselung
- Regelmäßige Abfrage zur Anzeige der aktuellen Gerätezustände
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Gerätevertauschung




Sicher gegen Sabotage

- Sabotagealarm, um Benutzer und ein Überwachungsunternehmen zu benachrichtigen, wenn der Sabotagekontakt betätigt wird
- Verschluss zur Befestigung der Sirene am SmartBracket
- Robustes Gehäuse mit Schutzart IP54 und IK08
- Erkennung von Störungen
- Frequenzsprungverfahren zur Vermeidung von Funkstörungen
- Erkennung von Verbindungsabbrüchen



Einstellbare Warnmeldungen

- Einstellbare¹ Alarmlautstärke: von 85 dB bis 107 dB
- Einstellbare Alarmdauer: von 3 s bis 3 min
- Wählbare Töne
- Gruppenmodus für die Sirene, damit sie nur auf Ereignisse und Änderungen des Sicherheitsmodus in der ihr zugewiesenen Gruppe reagiert




Systemüberwachung

- Benachrichtigungen über niedrigen Akkustand und Statusanzeige in Ajax Apps
- Automatische Geräteselbstdiagnose mit Generierung des Zustandsberichts
- Benachrichtigungen im Falle von Störungen



Einfache Installation und Einrichtung

- Hinzufügen zum System über einen QR-Code
- SmartBracket-Montageplatte für Installation ohne Demontage des Gehäuses
- Wasserwaage zur Überprüfung des Neigungswinkels der Halterung während der Installation
- Fernsteuerung und -konfiguration über mobile und Desktop-Apps
- Montagesatz mit allen erforderlichen Befestigungselementen
- Bis zu 10 Jahre³ Laufzeit mit verbesserten, vorinstallierten Akkus
- Möglichkeit, eine externe 12 V⁼⁼ Stromversorgung anzuschließen

<p>Einhaltung von Normen EN 50131 (Grade 3)</p> <p>Kompatibilität mit Hub-Zentralen und Funk-Signalverstärkern</p> <p>Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:</p>  <p>ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=SSP.G3.J</p>	<p>Kommunikation mit einer Hub-Zentrale oder einem Funk-Signalverstärker</p> <p>Kommunikationstechnologie Superior Jeweller</p> <p>Frequenzbänder 865,0–868,0 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 869,4–869,65 MHz</p> <p>Jedes Gerät unterstützt diese vier Bänder</p> <p>Kommunikationsreichweite² bis zu 3 000 m bis zu 9 800 ft Im offenen Raum</p>	<p>Warnmeldungen</p> <p>Alarm Akustisch, LED</p> <p>Ein-/Ausgangsverzögerung Akustisch, LED</p> <p>Sicherheitsmodus Akustisch, LED</p> <p>Sicherheitszustand LED</p> <p>Türglockenfunktion Akustisch</p> <p>Wenn die Funktion aktiviert ist, gibt die Sirene einen kurzen Piepton von sich, um anzuzeigen, dass Öffnungsmelder ausgelöst wurden, während das System unscharf geschaltet war.</p> <p>Anzeige nach Alarmauslösung LED</p>	<p>Funktionen</p> <p>Alarmlautstärke von 85 dB bis 107 dB in einem Abstand von 1 m (3,3 ft) von der Sirene entfernt Einstellbar durch PRO-Benutzer oder Benutzer mit Administratorrechten in Ajax Apps</p> <p>Alarmdauer von 3 s bis 3 min</p> <p>Frequenz des Sirenentons 1400–1600 Hz</p>
<p>Stromversorgung</p> <p>Akkus 8 × CR123A (vorinstalliert)</p> <p>Akkulaufzeit bis zu 10 Jahre³</p> <p>Notstromversorgung optionale externe 12 V⁼⁼ Stromversorgung</p>	<p>Installation</p> <p>Betriebstemperatur von –25°C bis +60 °C von –13 °F bis +140 °F</p> <p>Luftfeuchtigkeit bei Betrieb bis zu 95 %</p>	<p>Gehäuse</p> <p>Farbe weiß, schwarz</p> <p>Abmessungen 210 × 210 × 71 mm 8,27" × 8,27" × 2,80"</p> <p>Gewicht 1146 g 40 oz.</p> <p>Schutzart IP54 IK08</p>	<p>Komplettsset</p> <p>Superior StreetSiren Plus G3 Jeweller 8 × CR123A-Akkus (vorinstalliert) Montagesatz Schnellstartanleitung</p>

¹ Gemessen in einem Abstand von 1 m (3,3 ft) von der Sirene entfernt.

² Die Kommunikationsreichweite hängt vom Modell der Hub-Zentrale ab. Mehr erfahren: ajax.systems/hub-compare/

³ Im Standby-Modus. Bis zu 4,2 Jahre mit einem 90-sekündigen Alarm pro Tag.



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:
<https://ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-plus-g3-jeweller/>

✉ support@ajax.systems
📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
🌐 ajax.systems