

NKB1000-E

Netzwerk Kontroller zur Steuerung von Videra Netzwerk- PTZ Kameras



Highlights

- Netzwerk Keyboard zur Steuerung von Videra PTZ Kameras
- Netzwerk Video Server Anschluss
- RS485, RS422 (reserviert), USB, RS232 & Netzwerkfunktionen
- Dreidimensionale Joystick-Steuerung der PTZ-Funktionen
- Voreingestellte Position, Auto-Scan, Auto-Schwenk, Auto-Rundgang und Muster-Hilfsfunktionen
- Bildschirmmenü und Benutzerführung Tipps
- Anschluss an SmartPSS- oder DSS-Plattform über USB

Allgemein

Panel	Elektromechanisch
Joystick	3-Axial, Vektorauflösung, mit Verdrehung, Rückführung in die Mitte des Kopfes
Anschlüsse	RJ-45, RS232, RS485, RS422, USB
Keyboard Anbindung	Direkter Modus, Netzwerk Modus
Direkter Modus	1x RS232 / 2x RS485 Protokoll: DH-2 Kamera Protokoll: DH-SD1 / PELCO-P / PELCO-D
Netzwerk Modus	1x RJ45 Einbindung: IP Adresse, Port, Protokoll
Anzeige	LCD 3.5", 75.2mm x 33.85mm
Max. Benutzeranzahl	64 (inklusive „admin“)
Max. RS485 Adressen	256
Max. Kamera Anzahl	2048

Bedingungen

Stromversorgung	DC12V / 2A
Verbrauch	5W
Abmessungen	330mm x 139mm x 53mm
Gewicht	1.3 Kg

Abmessungen (mm)

